



## Caractéristiques:

- Amplificateur de sonorisation compact de taille mini
- Amplificateur de mixage de table avec lecteur Mp3, radio FM et Bluetooth Puissance de sortie nominale de 60 W, 120 W, 240 W, 350 W à 500 W Sortie haut-parleur de 100 V ou 70 V et 4 Ohm-8 Ohm-16 Ohm Lecteur Mp3 avec entrée USB/SD sur le panneau avant, télécommande IR pour lecteur Mp3, radio FM et Bluetooth
- Indicateurs LED pour l'alimentation, l'écrêtage, la protection et le signal
- Entrée Mic1 XLR symétrique avec commutateur DIP d'alimentation fantôme marche/arrêt et priorité VOX la plus élevée marche/arrêt
- Entrées commutables Mic/line2-3 jack 6,3 mm asymétrique Entrée ligne 1-2 d'entrée RCA et une sortie ligne RCA Contrôle du volume pour Mic1-3, line1-2, bass/treble et master
- La protection complète de l'amplificateur comprend les courts-circuits, l'écrêtage, la surcharge et les températures élevées
- Système d'alimentation AC230V

## Spécification:

Modèle	EA-60A	EA-120A	EA-240A	EA-350A	EA-500A
Description	Amplificateur de mixage avec USB/SD/FM/Bluetooth				
Puissance de sortie nominale	60 W	120 W	240 W	350 W	500 W
Sorties haut-parleurs	100V ou 70V et 4 Ohm-8 Ohm-16 Ohm				
Connecteur	Entrée Mic1 par XLR symétrique avec alimentation fantôme et priorité VOX la plus élevée Entrée commutable micro/ligne 2-3 jack 6,3 mm asymétrique Entrées Line1-2 par RCA ; Sortie Line par RCA				
Saisir	MIC1-3 : 5-8 mV, 600 Ω ; ligne, 150-470 mV, 10 kΩ, RCA asymétrique				
Sortie de ligne	0,775 (0 dBV)				
Réponse en fréquence	60 Hz-15 kHz (± 3 dB)				
Rapport signal/bruit	Ligne ≥ 85 dB, micro ≥ 72 dB				
THD	Moins de 0,5%				
Protection	Protection contre les courts-circuits, les coupures, les surcharges et les températures élevées				
Consommation électrique	80 W	150 W	310 W	450 W	650 W
Alimentation électrique	230 V CA; 50-60 Hz				
Dimension	484 × 405 × 88 mm				
Poids	7,0 kg	7,1 kg	8,6 kg	8,7 kg	8,9 kg

## Panneau arrière :

