



**Caractéristiques:**

- % Amplificateur mélangeur de sonorisation (PA).
- % Amplificateur de puissance mélangeur 6 zones.
- % Amplificateur rackable 19" de hauteur 2U.
- % Puissances nominales de 60 W, 120 W, 240 W, 350 W à 500 W.
- % 6 sorties haut-parleurs de zone de 100 V.
- % Sortie 4-16 Ohms pour connexion de haut-parleurs à faible impédance.
- % Six sorties haut-parleurs de zone avec bouton marche/arrêt et état de zone.
- % Trois entrées micro, deux entrées auxiliaires et une sortie ligne.
- % Mic1 (prise jack 6,3 mm sur le panneau avant) et entrée Mic/Line 2-3 (Panneau arrière avec prise téléphonique 6,3 mm).
- % Entrées Aux 1-2 sur le panneau arrière par RCA.
- % Mic1 coupé avec la priorité la plus élevée pour remplacer les autres sources entrée et avec contrôle du niveau de sourdine.
- % Contrôle du volume pour Mic1-3, Aux1-2, basses/aigus sur le panneau avant.
- % Indicateurs de puissance CA et de niveau de sortie.
- % Protection contre les surcharges, les courts-circuits et les hautes températures.
- % Système de fonctionnement AC 230V et AC115V en option.

**Description:**

L'amplificateur mélangeur à 6 zones a une puissance de sortie nominale de 60 W, 120 W, 240W, 350W à 500W, il est idéal pour la musique de fond et la pagination système. Il s'agit d'une solution tout-MVAn comprenant un préamplificateur et un mixeur amplificateur de puissance dans une unité de hauteur 19" 2U, ce qui est économique mais de performances hautement fiables. Diverses entrées incluent Mic1 (6,3 mm prise téléphonique en façade) et entrée micro/ligne 2-3 (prise téléphonique 6,3 mm

panneau arrière), deux entrées auxiliaires (panneau arrière RCA). Une sortie ligne B75 pour mixeur ou amplificateur externe. Mic1 muet avec la priorité la plus élevée remplace les autres entrées de sources et avec contrôle du niveau de sourdine. L'amplificateur est conçu avec une protection complète contre les surcharges, les courts-circuits circuit et haute température pour éviter tout dommage. Ces amplificateurs sont convients aux applications dans les banques, les mosquées, les écoles, les hôtels, les restaurants, centres thématiques et centre commercial.

**Spécification:**

Modèle	MA-60Z	MA-120Z	MA-240Z	MA-350Z	MA-500Z
<b>Description</b>	Amplificateur mélangeur 6 zones				
<b>Puissance de sortie nominale</b>	60 W RMS	120 W RMS	Puissance efficace de 240 W	Puissance efficace de 350 W	Puissance efficace de 500 W
<b>Sortie haut-parleur</b>	4-16 Ohms Sortie haut-parleur 6 zones de 100 F				
<b>Saisir</b>	Mic1-3 : 600 Ohm, 5-10 mV, asymétrique. Aux1-2 : 10 K Ohm, 150-470 mV, asymétrique				
<b>Réponse en fréquence</b>	80-16 kHz				
50/	< 0,5				
<b>Rapport signal/bruit</b>	Ligne : > 85 dB, MIC : > 72 dB				
<b>Protection</b>	Protection contre les hautes températures, les courts-circuits, les coupures et les surcharges				
<b>Alimentation électrique</b>	230 V CA, 50-60 Hz				
<b>Consommation d'énergie</b>	100 W	200 W	400 W	500 W	650 W
<b>Dimension</b>	484 (L) × 366 (P) × 88 (H) UU				
<b>Poids</b>	11,0 SO	12,5 SO	15,0 SO	16,0 SO	18,5 SO

**Panneau arrière :**

