

DS-PM1-RT-HWB

Récepteur sans fil Tri-X 433 MHz



Récepteur sans fil Tri-X, compatible avec le panneau de commande AX Hybrid Pro, utilisé pour étendre la capacité sans fil du panneau de commande. Les détecteurs HIKVISION Tri-X peuvent être ajoutés au panneau AX Hybrid Pro via ce récepteur sans fil.

Récepteur sans fil 433 MHz

Distance de transmission sans fil jusqu'à 1300 m

Prend en charge 32 détecteurs sans fil, 4 sirènes intérieures sans fil et 8 sirènes extérieures sans fil

Spécification



Fonctionnalités du logiciel	
Liste de compatibilité	DS-PS1-I-WB DS-PS1-E-WB DS-PM1-O1L-WB DS-PM1-O1H-WB DS-PDP15P-EG2-WB DS-PDC15-EG2-WB DS-PDD12P-EG2-WB DS-PDMC-EG2-WB DS-PDMCS-EG2-WB DS-PDEB1-EG2-WB DS-PDEBP1-EG2-WB DS-PDWL-E-WB DS-PDPG12P-EG2-WB DS-PDMCK-EG2-WB DS-PDTPH-E-WB DS-PDCL12-EG2-WB DS-PDC10AM-EG2-WB DS-PDC10DM-EGW-WB
Caractéristiques matérielles	
Bus	1 bus Speed-X
Caractéristiques électriques	
Alimentation électrique	9 à 28 VCC, 1 A
Consommation d'énergie	Courant maximal 100 mA à 12 VCC ; Courant de repos 40 mA à 12 VCC
Transmission sans fil	
Fréquence RF	433 MHz
Sécurité sans fil	Cryptage AES 128 à saut de fréquence
Afficher	
Indicateur LED	1. Vert : alimentation/trouve-moi 2. Orange : alarme/défaut
Général	
Dimensions (L x H x P)	110 mm × 155 mm × 32 mm
Matériau de la coque	Plastique
Poids	233 g
Température de fonctionnement	-10°C à 40°C
Humidité de fonctionnement	10% à 90%
Gestion des appareils	
Entrée d'alarme	Jusqu'à 32 détecteurs sans fil (le bouton d'urgence portable n'est pas inclus)
Sondeur sans fil	Jusqu'à 4 sirènes intérieures sans fil, 8 sirènes extérieures sans fil

Modèle disponible

DS-PM1-RT-HWB

Accessoire

Inclus

DS-PHA64-LP	DS-PHA48-EP
	

*Les détecteurs pris en charge par DS-PM1-RT-HWB

Headquarters

No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
www.hikvision.com



Follow us on social media to get the latest product and solution information.

