

### Référence

## BS100

BS100 Dispositif d'entrée / sortie sans fil est utilisé pour déclencher à distance la sirène filaire. Le tableau de l'appareil est assez petit pour être installé à l'intérieur d'une enceinte en plastique de la sirène. En outre, il pourrait être utilisé avec d'autres appareils.

Le BS100 est compatible avec les modules d'extension sans fil EXT1 16S ou avec les modules virtuels intégrés EXT116SVM dans les centrales d'alarmes de série «P» P16, P32, et P64.



Caractéristiques	BS100
La description	Entrée sans fil, dispositif de sortie destiné à commander une sirène ou tout autre dispositif
Récepteurs compatibles	Panneaux de la série P, EXT116s
Sirènes compatibles	KR100
Fréquence de fonctionnement	868 MHz et autres (dépend de la réglementation nationale)
Technologie bidirectionnelle	Oui
Gamme de communication dans la construction	Jusqu'à 100 m
Dimensions hors tout L x H x L en mm	22x14x92
Humidité d'exploitation	0% - 70%
Température de fonctionnement	-10°C jusqu'à + 50°C